

BOUTONS D'ARRÊT D'URGENCE

Présentation

Indispensable pour la sécurité de vos installations, le bouton d'arrêt d'urgence PEC Connection permet de déclencher rapidement un ordre d'arrêt en cas de danger, en agissant sur le circuit de commande. Sa tête « coup de poing » rouge assure une excellente visibilité et une activation rapide. Équipé d'un double contact, il garantit une commande fiable pour l'arrêt d'urgence et la transmission d'informations vers vos automates.



Spécifications Techniques

IDENTIFICATION

Marque	PEC Connection
Désignation Produit	Bouton d'arrêt d'urgence
Modèle	SAFECO

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES & TECHNIQUES

Configuration des contacts	1 NO (Normalement Ouvert) + 1 NC (Normalement Fermé)
Courant thermique (Ith)	6A
Tension d'isolement (Ui)	600V
Tenue aux chocs (Uimp)	6000V

MATÉRIAUX, ENVIRONNEMENT & UTILISATION

Matériau	Alliage métallique et polycarbonate haute résistance
Mécanisme de déverrouillage	Tourner pour déverrouiller
Indice de protection	IP65 (Étanche à la poussière et aux jets d'eau)
Température d'utilisation	de -5°C à +40°C

CONCEPTION & DESIGN

Montage	Installation rapide par écrou de serrage arrière
Connexion	Bornes à vis sécurisées pour un câblage fiable

NOMENCLATURE DES RÉFÉRENCES

PEC-BOARR2CO | Bouton d'arrêt d'urgence NO+NC

Schéma dimensionnel (mm)

